

**BILLCOM**

混合紙幣計数機

3金種の紙幣を混合計数して金額と枚数を同時に表示。加算機能、フリセット計数、連続計数と多機能。指定金種だけの計数も可能です。

D-202/D-204



D-202/204

BILLCON

高性能、低コストの混合紙幣計数機

D-202/D-204

求められるあらゆる装備を搭載したビルコンの混合紙幣計数機D-202/D-204は毎分600枚の混合紙幣3金種を正確に計数して合計金額はもちろんのこと金種別の合計を表示することができテラースマシンの接続が可能なインターフェースが標準装備されております。



各機種への接続用インターフェース装備
(RS-232C, RS-422)

プリンター印字例

*** 混合紙幣計数機モード ***	*** 混合紙幣計数機モード ***
¥10,000# 5=¥ 50,000	ハンチーフノク 1 マイ
¥ 5,000# 5=¥ 25,000	エラー 1 カイ
¥ 1,000# 100=¥ 100,000	
ゴウケイ 110=¥ 175,000	
	*** シティキケンシュモード ¥10,000 ***
	¥10,000# 20=¥ 200,000
	シティキケンシュ ¥ 5,000= 1 マイ
	シティキケンシュ ¥ 1,000= 0 マイ
	ハンチーフノク 0 マイ
	エラー 0 カイ

D-202/D-204の特徴

- 混合紙幣を計数して合計金額を表示します。
- 金種を指定して計数し金額と枚数を表示します。
- 指定金種以外のものが混入した場合はアラームが鳴って機は停止します。
- 混合紙幣の計数の場合、リジエフト対象紙幣があればアラームが鳴ってスタッカーペーンに停止します。
- 指定金種のアプリセット計数ができます。
- 紙幣以外の計数もできます。
- プリンターへ接続可能です。
- D-202はRS-232Cのインターフェース付
- D-204はRS-422のインターフェース付

D-202/D-204の仕様

計数対象	国内流通紙幣3金種
計数速度	600枚/分
アプリセット	10・100枚
計数表示	金額8桁・枚数4桁
ホッパー容量	350枚
スタッカー容量	300枚
外形寸法	幅342mm×奥行335mm×高さ250mm
重量	約12kg
消費電力	約65W

東日本総発売元
製造元

〒103 東京都中央区日本橋堀留町1-5-0
ビルコン株式会社5階
電話 03 (3249) 5770(代)

西日本総発売元

株式会社ビルコンインターナショナル
〒541 大阪市中央区博労町1-2-1
ビルコンショップ東船場II
電話 06 (266) 7899

※ 改良のため製品の仕様を変更する場合があります。